

P8AX50-U/MF



- ✦ Protección coaxial RF
- ✦ 2.5 GHz
- ✦ 770 W
- ✦ Conector : UHF
- ✦ Baja pérdida de inserción
- ✦ Descargador de gas extraíble
- ✦ Déjà pasar la DC
- ✦ Bidireccional



Características eléctricas		
Tensión DC máx. de operación	Uc	400 Vdc
Gama de frecuencia	f	DC-2.5 GHz
Pérdida de inserción		< 0.2 dB
Return loss		20 dB
Impedancia		50 ohms
VSWR - ROE		<1.2
Corriente máx. De línea @25°C	IL	10 A
Corriente residual		
Corriente fuga a la Tierra	Ipe	Ninguna
Corriente de descarga máxima		
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	I _{max}	20 kA
Modo(s) de protección		Modo común
Nivel de protección @1kV/µs (C3)	Up	< 1200 V
Corriente de choque		
Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	I _{imp}	1 kA
Corriente de descarga nominal		
Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	I _n	5 kA
Potencia máx.		770 W
Típico dejar pasar la energía (50 ohms) entrada 4kV 1.2/50µs - 2kA 8/20µs		1100 µJ
DC Pass		Yes
Resistencia de aislamiento	IR	≥10 GOhms
Características mecánicas		
Tecnología		Descargador de gas
Conexión a la red		Conector UHF
Montaje		Pasamuros
Material plástico		Latón/superficie : Cu Zn Sn
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP65
Modo de fallo		Corto-circuito
Indicador de desconexión		Interrupción de transmisión
Dimensiones		Ver esquema
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E
Conformidad RoHS		Si
Código		
611811		